

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ CLX HOME (συμπληρωματικά στο σχετικό manual)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

- CLX home
- CLX home manual
- Κινητό Τηλέφωνο με Android 4.0 (ICS) / i-Phone (αν το κινητό έχει Android
 2.3 χρειάζεται οπωσδήποτε αναβάθμιση λογισμικού)
- Την εφαρμογή Danfoss SolarApp (θα πρέπει να την "κατεβάσετε" από το Google Play ή Apple Store στο κινητό (οδηγίες στο <u>http://www.danfoss.com/BusinessAreas/Solar+Energy/Products/Danfoss+SolarApp.htm</u>)
- Να υπάρχει σύνδεση ADSL και το router να διαθέτει ασύρματο WI-FI
- Υπολογιστής με INTERNET EXPLORER 9 ή FIREFOX 9-15
- Να εγκατασταθεί η εφαρμογή Nabto plug-in στον υπολογιστή για τον INTERNET EXPLORER 9 ή FIREFOX 9-15. Αυτό γίνεται από τη διεύθυνση: <u>http://www.clx.danfoss.com/download/</u>

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

- Συνδέουμε το CLX home στο ενσύρματο οικιακό δίκτυο LAN και στο ή στα inverters μέσω των θυρών ETHERNET και RS-485 βάζοντας τα φις τερματισμού του δικτύου RS485 όπως αναφέρεται στο manual.
- Ελέγχουμε τις συνδέσεις και δίνουμε τροφοδοσία
- Συνδέουμε το κινητό μας, στο WI-FI οικιακό ασύρματο δίκτυο.
- Τρέχουμε το APP στο κινητό και δημιουργούμε ένα λογαριασμό με το "create account"

Login
Email Address
Password
Sign in
Create account
Forgot password



- Παίρνουμε e-mail επιβεβαίωσης στο λογαριασμό που δηλώσαμε

Hello,

Please verify and proceed with your new CLX Home account by clicking on the link below:

http://www.clx.danfoss.com/v?W6 xbWm85fZcmkVQYmm7fw

Thank you,

The CLX Home Team

- Πατάμε το σχετικό link για επιβεβαίωση.
- Επιστρέφουμε στο APP και πατάμε sign-in βάζοντας τα στοιχεία του λογαριασμού που δημιουργήσαμε (e-mail address, password)
- Ανακατευθυνόμαστε στην εφαρμογή "Discovery " του APP

Τοπικές συσκευές που βρέθηκαν :	
139f019501104G232.clx.danfoss.com	0
Αυανόωση	
Απογακρικομόνη πρόσβαση - Καταχριρήστε διεύθυνση	
demo.clx.danfoss.com	
Απομακρυσμένη πρόσβαση)

- Πατάμε τη διεύθυνση που εικονίζεται με το βέλος
- Εμφανίζεται η κεντρική σελίδα του συγκεκριμένου CLX
- Πατάμε την Επιλογή ρυθμίσεις και ακολουθούμε τις οδηγίες του manual.



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ PC / LAPTOP

- Σημειώνουμε το S/N του CLX από την ετικέτα στο κάτω μέρος του



- Συνδέουμε το CLX home στο ενσύρματο οικιακό δίκτυο LAN και στο ή στα inverters μέσω των θυρών ETHERNET και RS-485 βάζοντας τα φις τερματισμού του δικτύου RS485 όπως αναφέρεται στο manual.
- Ελέγχουμε τις συνδέσεις και δίνουμε τροφοδοσία
- Συνδέουμε το PC/LAPTOP μας, στο οικιακό ενσύρματο LAN δίκτυο.
- Στη γραμμή διεύθυνσης του EXPOLER 9 ή FIREFOX πληκτρολογούμε:

139F0195010301P102.clx.danfoss.com

(Δηλαδή το S/N της συσκευής μας και στη συνέχεια .clx.danfoss.com)

- Δημιουργούμε ένα λογαριασμό με το "create account"
- Παίρνουμε e-mail επιβεβαίωσης στο λογαριασμό που δηλώσαμε

Hello,

Please verify and proceed with your new CLX Home account by clicking on the link below:

http://www.clx.danfoss.com/v?W6 xbWm85fZcmkVQYmm7fw

Thank you,

The CLX Home Team

- Πατάμε το σχετικό link για επιβεβαίωση.
- Ανακατευθυνόμαστε στην κεντρική σελίδα του SOLAR APP και πατάμε
 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (κάτω δεξιά) και ακολουθούμε τις οδηγίες του manual



A. 48333	Right (state) married	
C () () (chc//13940195010212p222.ch.danfoss.com/frontpage.tpt	,D + C X STest Drivetech ×	0 A O
X 🔗 - 🔯 Safe Web - 👌 Identity Safe -	1.5	👔 • 🔯 • 🖾 👼 • Bege • Safety • Tgols • 👰 •
Test Drivetech Πέ. Αυγ. 30 2012 - 0	9:32	Danfoss
<section-header></section-header>	D.0000 kg Livolo dosoviji mporjevji Urodita ji iz tiji mporjevji	О.ОООО ки Косторова Стата пособотова Стата п

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο solar@drivetech.gr